

Etäluettavan E360 -mittalaitteen käyttöohje

Kulutuksen seuraaminen mittalaitteen näytöltä

Mittalaitteen näytöllä näkyy oletuksena kokonaiskulutus. Näytön selauspainiketta painamalla voit selata eri tariffien kulutusta sekä mahdollista sähkön tuotantoa (esim. aurinkopaneelit). Lukematunniste (selitteet alempana ohjeessa) kertoo mikä energialukema näytöllä on.

Sähkön katkaisu asunnosta

Sähkötöiden ajaksi sähköt on aina katkaistava pääkytkimestä tai pääsulakkeista. Huom! Sähkötöitä saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Muissa tapauksissa sähköt voi katkaista mittalaitteen painikkeesta. Näin tiedonsiirtoyhteys mittalaitteeseen säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päällekytkentä tapahtuu samasta painikkeesta.

Mittalaitteen näytön tiedot

1. Tilatunniste
 - Sähköt päällä - { { {
 - Sähköt pois päältä - { { {
2. Energialukema
3. +P verkosta otettu energia ja -P verkkoon tuotettu energia
4. Lukematunniste
 - 1.8.0 kokonaisenergiakulutus
 - 1.8.1 päivä (07-22) -energialukema
 - 1.8.2 yö (22-07) -energialukema
 - 1.8.3 talviarki-energialukema 1.11.-31.3. ma-la klo 7-22
 - 1.8.4 muu aika -energialukema
 - 2.8.0 kokonaisenergiatuotanto
 - 0.9.1 kellonaika
 - 0.9.2 päivämäärä



1. Mittalaitteen näyttö
2. Näytön selauspainike
3. Kytkentälaitteen painike
4. Mittalaitteen numero
5. P1-portti, asiakasrajapinta

